

Elektroanschluß und Sicherheitseinrichtungen nach DIN VDE 0100 Teil 738

VTE® Betriebssysteme, Baureihen FB + FF
fontaluce® und **securaluce®** Fontänen / Lichtsysteme

Elektroanschluß

Serien **VTE® FB-R** und **VTE® FB-X** (Unterflurbehälter)

Die Technikbehälter dieser Serien sind jeweils mit Notentwässerungssystem und Entfeuchtungssystem ausgerüstet. Diese beiden Systeme sind auf einen eigenen Klemmkasten verkabelt, der einen bauseits abgesicherten eigenen E-Anschluß erhalten muß. Durch diese Maßnahme wird sichergestellt, daß auch bei einer Auslösung des Fehlerstromschalters die beiden Systeme in Betrieb bleiben und der Notbetrieb aufrecht erhalten bleibt.

elektrische Sicherheitseinrichtungen nach DIN VDE 0100 Teil 738

Schaltanlagen

Von uns gelieferte Schaltanlagen sind immer mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Nennfehlerstrom gleich oder kleiner 0,5 A ausgerüstet.

Scheinwerfer der Bodeneinbausysteme werden ausschließlich mit Schutzkleinspannung betrieben.

Die Anforderungen der o. g. DIN werden somit durch konstruktive Eigenschaften unserer Produkte erfüllt.

Weitere Schutzeinrichtungen können trotzdem im Einzelfall für ein Projekt notwendig werden. Dies muß projektbezogen vom Elektroplaner festgelegt werden.

Überspannungsschutz

Scheinwerfer **fontaluce®** und **securaluce®**

Die von uns ausgelieferten Betriebsteile (Controler/Konstantnetzteil) für die LEDs sind mit Überspannungsschutz ausgerüstet.

Werden Fremdbauteile ohne Überspannungsschutz eingebaut, besteht eine hohe Gefahr der Zerstörung der Leuchtmittel. Eine Garantieleistung ist dann ausgeschlossen.

VERKABELUNG:

Die Verkabelung muß unbedingt nach Schaltplan erfolgen.

Die Leds dürfen nicht unter Strom an den Controler oder das Konstantstromnetzteil angeschlossen werden.

